

Wechselrichter 2000W TE20

Zur mobilen Nutzung verschiedener Elektrogeräte über 12V Anschluss



12V/230V Spannungswandler DC 12V auf AC 230V / Power Inverter DC 12V to AC 230V

8888 LC-Display mit Spannungsanzeige / LC-Display with Voltmeter

USB 2x USB: 1 x USB-A, 1 x USB-C je Max 3A / 2 x USB 1 x USB-A, 1 x USB-C Max 3A each

2000w 2000W kontinuierliche Ausgangsleistung / 2000W continuously Output Power

Fan Eingebaute Ventilationskühlung / Built-in Ventilation Fan

AC 2x 230V Steckdosen / 2x 230V Sockets

Lightning Überlastungsschutz / Overcurrent Protection

Power Abschaltautomatik mit Alarm / Automatical Turn Off with Alarm

M Modifizierte Sinuswelle / Modified sine wave

Shield Über- & Unterspannungsschutz / High & Low Voltage Protection

- Zur mobilen Nutzung von Elektronikgeräten über 12V Anschluss
- 2x USB-Anschlüsse mit max. 6A (in Summe)
- 2x 230V Steckdosen mit Ein-/Ausschalter
- Wandelt 12V DC-Batterieleistung in Standard 230V AC-Netzspannung um zum Anschluss verschiedenster elektronischer Geräte, wie z.B. Tablets, Smartphones, Laptops, Spielkonsolen, Fernseher, DVD/MP3-Player, Campingzubehör, Navigationssysteme und vieles mehr
- Ausgangsleistung max. 2000W (kontinuierlich) & 4000W (Spitze)
- Automatische Abschaltung zur Absicherung der Autobatterie (Alarm bei ~10,2V & ~15,8V)
- Schutz gegen Überlast & Kurzschluss
- Überhitzungsschutz durch eingebauten Ventilator
- Feste Halterung am Gerät zur sicheren Befestigung
- Das Display zeigt die Eingangs- und Ausgangs-Spannung als Zahlenwert und zur leichteren Übersicht zusätzlich als Diagramm an.

Technische Spezifikationen:

- Eingangsspannung der Batterie DC 12V (10,2V–15,8V)
- Ausgangsspannung: AC 230V / AC Frequenz 50Hz nominal
- Modifizierte Sinuswelle
- Schutzkreis (DC-Überlastung): 6x 40A interne Sicherungen
- Kabellänge 2x 60cm
- Gewicht / Maße: 4.2kg / (L) 36,0 x (W) 26,0 x (H) 11,9cm

Verpackungsinhalt:

Wechselrichter 2000W TE20, Feste Gerätehalterung, 2x 60cm Anschlusskabel, Gebrauchsanleitung



Artikel-Nr. 4856

