

DATENBLATT COMfortel®

PoE-100 und PoE-1000



PoE-Einspeiseadapter nach Standard IEEE 802.3af zur Stromversorgung von PoE-fähigen IP-Endgeräten über den Fast- bzw. Gigabit-Ethernet-Anschluss.

- Automatische Ermittlung des notwendigen Strombedarfs (max. 15,4 Watt)
- Plug & Play, keine Konfiguration erforderlich
- Kompakte Bauweise
- Universell einsetzbar

Mit den Auerswald PoE-Injectoren COMfortel PoE-100 für Fast-Ethernet- und COMfortel PoE-1000 für Gigabit-Ethernet-Geräte kann ein IEEE 802.3af kompatibles Netzwerkgerät, z. B. ein Wireless Access Point, ein IP-Telefon oder eine Netzwerkkamera, direkt über die Netzwerkleitung mit Strom versorgt werden.

Die Stromversorgung über den Netzwerkanschluss reduziert die Anzahl von Kabeln und erhöht die Flexibilität bei der Wahl des Aufstellungsortes. Ein separates Steckernetzteil entfällt, zum Anschluss ist nur noch das Netzwerkkabel erforderlich und das Gerät muss nicht mehr in unmittelbarer Nähe einer Steckdose aufgestellt sein.

Leistungsmerkmale im Überblick

Technische Daten

Allgemein

- **Betriebsspannung:** 100-240 V ± 10 %, 50 Hz
- **Ausgangswerte:** 48 V DC, 350 mA
- **Standard:** IEEE 802.3af (Class 0)
- **Gehäuse:** Kunststoff
- **Gewicht:** ca. 96 g
- **Farbe:** schwarz
- **Sicherheit:** CE

COMfortel PoE-100

- **Ethernet-Ports:**
1 x 10/100 Base-T (10/100MBit/s. RJ-45 Twisted-Pair)
1 x 10/100 Base-T (10/100MBit/s. RJ-45 Twisted-Pair)
mit PoE
- **Abmessungen (B x H x T):** 45 mm x 85 mm x 66 mm

COMfortel PoE-1000

- **Ethernet-Ports:**
1 x 10/100/1000 Base-T (10/100/1000MBit/s. RJ-45 Twisted-Pair),
1 x 10/100/1000 Base-T (10/100/ 1000MBit/s. RJ-45 Twisted-Pair) mit PoE
- **Abmessungen (B x H x T):** 47 mm x 90 mm x 67 mm

Lieferumfang

- COMfortel PoE-100 oder COMfortel PoE-1000
- Installationsanleitung

Bestellinformation

- **Bezeichnung:** COMfortel PoE-100
- **Artikelnummer:** 90075
- **EAN-Code:** 4019377900758

- **Bezeichnung:** COMfortel PoE-1000
- **Artikelnummer:** 90079
- **EAN-Code:** 4019377900796