



- Full-HD LED TV
- Eingebauter HD Triple-Tuner (S2/C/T2)
- CI+ Schnittstelle
- Hotel-Modus
- HDMI 1.4 mit ARC/CEC
- Energieeffizienzklasse: G
(Bei einer Skala von A bis G)

Der **DYON ENTER 40 PRO X2** kombiniert kompaktes Design, raffinierte Technik und Effizienz. Eine intuitive Bedienbarkeit sowie eine übersichtliche Menüführung sind auch für den **DYON ENTER 40 PRO X2** eine Selbstverständlichkeit. Brillante Farben und gestochen scharfe Bilder sind das Ergebnis modernster LED Technik. Der im **DYON ENTER 40 PRO X2** integrierte Triple-Tuner verarbeitet digitale Empfangssignale serienmäßig über Antenne (DVB-T2), als auch in High Definition über Satellit (DVB-S2) und Kabel (DVB-C). Dabei liefert der **DYON ENTER 40 PRO X2** je nach Empfangsart immer das bestmögliche Bild. Für den Empfang von Pay-TV Programmen verfügt der **DYON ENTER 40 PRO X2** über eine CI+ Schnittstelle und erspart zusätzliche Kosten eines weiteren Receivers.



TECHNISCHE DATEN

| | |
|--------------------------------------|--|
| Bildschirmgröße | 100,3cm (40 Zoll) |
| Bildschirmformat / -auflösung | 16:9 / 1920 x 1080 |
| Helligkeit / Kontrast | 250 cd/m ² / 1200:1 |
| Blickwinkel | H:178°,V:178° |
| Farben | 16.7 Mio. |
| Schnittstelle | CI+ (Common Interface) |
| HDMI-Spezifikationen | 1.080p, 1.080i, 720p, 576p, 480p, 480i |
| Bildeinstellungen | Standard, Benutzerdefiniert, Mild, Dynamisch |
| Audioeinstellungen | Standard, Benutzerdefiniert, Film, Musik, Sport |
| Sonstige Funktionen | Auto Ausschaltung, Mehrsprachiges Benutzermenü |
| Mediafunktionen | USB-Anschluss zur Wiedergabe von HD-Videos, MP3 & JPEG |
| Lautsprecherausgang | 2 x 8 Watt |
| Stromversorgung | 100V – 240V; 50/60 Hz |
| Wandhalterung | 200 x 200 mm Lochabstand (nicht mitgeliefert) |
| TV-Funktionen | Bis zu 3.500 Senderspeicherplätze, Elektronischer Programmführer (EPG), Videotext, Untertitel, Sendersortierung, Kindersicherung, Automatische & Manuelle Sendersuche, Favoriten |
| HD DVB-S2 | Unterstützt bis zu DiSEqC1.3, Demodulation: QPSK / 8PSK Standard: MPEG-2 / MPEG-4, H.264 |
| HD DVB-C | Demodulation: 16 - 256QAM |
| DVB-T/-T2 | Modulation: COFDM 2K/8K, QPSK, 16QAM, 64QAM, QPSK, 256QAM Video System: MPEG-2 / MPEG-4 H.265 (HEVC) |
| Analog TV | Video System: PAL, SECAM, Audio System: B/G, D/K, I |

| | |
|-------------------|------------------------------------|
| Anschlüsse | 2x HDMI 1.4 -Anschluss (1xARC/CEC) |
| | 1x CI+ Schacht |
| | 1x AV Anschluss (Composite) |
| | 1x Digitaler Tonausgang (coaxial) |
| | 1x USB 2.0 -Anschluss |
| | 1x Kopfhörerausgang |
| | 1x LNB-Anschluss (DVB-S2) |
| | 1x Antenneneingang (DVB-T2/-C) |

LOGISTISCHE DATEN

| | |
|---------------------------------------|--|
| Lieferumfang | DYON ENTER 40 PRO X2, Anleitung, Fernbedienung (inkl. Batterien) |
| Abmessung (ohne Standfuß) | 903 x 525 x 90 [mm] |
| Abmessung (mit Standfuß) | 903 x 557 x 201[mm] |
| Produktgewicht | 6,1 kg |
| Verpackung Abmessung / Gewicht | 963 x 604 x 132 [mm] / TBD kg |

| | |
|----------------------|---------------|
| Artikelnummer | D800201 |
| EAN | 4260552542557 |
| UVP | 379,99 € |