

SH4-99564

Lichtsteuerung für den Innenbereich

Kabelloser Wandschalter und integrierter Empfänger

Dieses Set bietet einfache Lösungen zum Schalten von Leuchten. Ideal für Schlafzimmer, Flure oder Dachböden. Das Set enthält 1 Funk-Empfänger und 1 Funk-Wandschalter. Kompatibel mit der Basic-Serie.

Frequenz	433,92 MHz
Steckertyp	NO PLUG
Maximale elektrische Leistung	1000 W
Bereich	30 m
Anzahl von koppelbaren Geräten	99
Einsatzbereich	Badezimmer Heim Küche Büro Arbeitsplatz
austauschbare Batterie	Ja



Logistische Daten - Intrastat Code: 8531103000

Verpackung: h x b x D (cm): 20,5 x 13 x 4 | : 8711658437033 | Bruttogewicht (kg): 0,34 | Nettogewicht (kg): 0,34

Umkarton: h x b x D (cm): 45 x 27,5 x 42,5 | : 8711658436890 | Bruttogewicht (kg): 12,24

Stückzahlen: Per Umkarton: 36 | Auf Palette: 864 | Paletten-Höhe x Paletten-Tiefe: 1 x 24 | 20FT / 40FT / HQ: 22248 / 44496 / 48946