

essentials

Smart Home Schaltsteckdose 16 A

Die kompakte essentials Smart Home Schaltsteckdose 16 A ermöglicht das Schalten angeschlossener Verbraucher mit bis zu 16 A über die essentials Smartphone App. In der App werden komfortabel Schaltzeiten hinterlegt, zu denen z. B. Lampen ein- und wieder ausgeschaltet werden. So lassen sich ganze Szenarien erstellen.

genutzt werden, um umfangreiche Smart Home Szenarien mit weiteren Komponenten des essentials Smart Home Systems abzubilden.

Die essentials Smart Home Schaltsteckdose kann Standalone oder in Kombination mit der essentials Smart Home Zentrale

Produkteigenschaften

- In nur wenigen Minuten installiert und ins heimische WLAN-Netzwerk integriert
- Komfortables Schalten von Verbrauchern wie z. B. Leuchten über kostenlose essentials App
- Einfache Programmierung von Schaltzeiten in der App
- Standalone oder im Verbund mit zahlreichen anderen Produkten des essentials Smart Home Systems kombinierbar
- Einfache Erstellung von Zeitprofilen
- Funktioniert mit Amazon Alexa & Google Assistant

Lieferumfang

- essentials Smart Home Schaltsteckdose 16 A

Zertifikate & Richtlinien

- CE
- ROHS
- WEEE
- TÜV

Technische Daten

Versorgungsspannung	250 V/50 Hz
Stromaufnahme	max. 16 A
max. Schaltleistung	3680 W
Lastart	ohmsche Last
Umgebungstemperatur	0 °C bis +35 °C
Funkfrequenz	2,4 GHz
Funkprotokoll	WiFi IEEE 802.11 b/g/n
Verpackungsmaße	65 x 65 x 85 mm
Gewicht inkl. Verpackung	240 g
Artikel-Nr.	120130
EAN	4260648690254



wesmartify GmbH
TecCenter 1
31162 Bad Salzdetfurth

wesmartify.de

