



Jahre Garantie\*

## ANSMANN Comfort Plus + 4× AA 2100mAh

Schnell-Ladegerät für 1-4 NiMH Akkus der Größen Micro AAA / Mignon AA oder 1-2 AAA/AA und ein 9V E-Block NiMH / Optionale Entladefunktion für AA/AAA Akkus, inkl. 4 Mignon AA Akkus 2100mAh

### Features

- Schnell-Ladegerät für 1-4 NiMH Akkus der Größen Micro AAA / Mignon AA oder 1-2 AAA/AA und ein 9V E-Block NiMH
- inkl. 4 Mignon AA Akkus 2100mAh
- Mikrocontrollergesteuerte Ladung mit Einzelschachtüberwachung
- Automatischer Ladebeginn und Ladestromanpassung nach polrichtigem Einlegen der Akkus
- Statusanzeige mittels 4-Segment LCD pro Ladeschacht
- Weltweit einsetzbar (100-240V AC)
- Für Rundzellen:
  - Entladefunktion wählbar
  - Intelligente "PERFECT 7" Ladefunktion: Kapazitätsschnelltest / Schonende Vorladung / Akku Analyse / Schnellladung / IQ-Abschaltung / Top-Off Ladung / Erhaltungsladung
- Für 9V E-Block:
  - Kapazitätsschnelltest / Defekterkennung / Zeitgesteuerte Ladung



Schnelllade-Modus



Einzelschachtüberwachung



Mehrere Schutzfunktionen



Kapazitäts-Schnelltest



**Artikelnummer:** 1001-0094-01  
**Lieferumfang:** Comfort Plus, 4 Mignon AA Akkus  
 2100mAh, Bedienungsanleitung  
**Zolltarifnummer:** 85044055900  
**Verpackungseinheit:** 20 (395 × 354 × 200 mm)



## Spezifikationen

<b>Eingangsspannung</b>	100 - 240V AC
<b>Weltweit einsetzbar</b>	Ja
<b>Ladbare Zellchemie</b>	Nickel-Metallhydrid
<b>Ladbare Zellen</b>	Micro AAA / Mignon AA / 9V E-Block
<b>Ladestrom AAA</b>	350mA (1-4)
<b>Ladestrom AA</b>	650mA (1-4)
<b>Ladestrom E</b>	15mA (1)
<b>Mikroprozessorsteuerung</b>	Ja
<b>Temperaturüberwachung</b>	Nein
<b>Sicherheitstimer</b>	Ja
<b>LCD Anzeige</b>	Ja
<b>Einzel schachtüberwachung</b>	Ja
<b>Überladeschutz</b>	Ja
<b>Entladefunktion</b>	bei Rundzellen
<b>Akku-Defekterkennung</b>	Ja
<b>Kapazitäts-Schnelltest</b>	Ja
<b>Farbe</b>	weiß / schwarz
<b>Verpackung</b>	Karton