

Steckerladegerät BC-0904S

Hauptmerkmale

- **2 unabhängige Ladekanäle**
lädt 2 oder 4 AA/AAA Ni-MH
Akkus oder 1-2 9V Ni-MH Akkus

- **2 LED Leuchtdioden**

Rot laden oder komplett geladen

- **AA/AAA Polarisierungsschutz**
Verhindert die Beschädigung des
Akkus, falls dieser unsachgemäß eingelegt wird

- **geringer Ladestrom für lange Akkulebensdauer**

Produktbeschreibung

Dieses Steckerladegerät mit 2 unabhängigen Ladekanälen lädt AA, AAA und 9V Akkus. Wegen der niedrigen Kriechströme werden die Akkus schonend geladen, welches ein längeres Akkuleben bedeutet. Ideal für den gewerblichen wie auch für den privaten Gebrauch. Einfach, günstig, zuverlässig.

Spezifikationen

- **Ladestrom**
DC 2x (2,8V 160mA) AA, DC 2x (2,8V 80mA) AAA,
DC 2x (9V 25mA) 9V
- **Eingangsstrom**
AC 230V ~ 50Hz 6W max.
- **Gewicht (g)**221,15

Ladezeiten

Akkutyp	Ladezeiten (ca.)
AA Ni-MH 2500mAh	19,0 Std.
AA Ni-MH 2300mAh	17,0 Std.
AA Ni-MH 2000mAh	15,0 Std.
AA Ni-MH 1800mAh	13,5 Std.
AA Ni-MH 1500mAh	11,0 Std.
AAA Ni-MH 600mAh	9,0 Std.
9V Ni-MH 200mAh	10,0 Std.

Technische und logistische Änderungen vorbehalten

Verpackung

Breite (mm)
Höhe (mm)
Tiefe (mm)
Gewicht (g)
Artikelnummer
EAN Code
Menge in Blister

Camelion®



Zubehör

Zertifikate:
CE
RoHS

Preisdaten

- **UVP:** 8,99 €/Stk.
- **EK:** €/Stk.

Blister

130
205
90
264,35
200 00904
4260033157850

Innerbox

4 Stück

Umkarton

16 Stück

