

SH4-90262

Mini-Funk-Einbauschalter

401 W

Eingebauter kabelloser Netzschalter, kompatibel mit der BASIC Serie. Einfach hinter einem vorhandenen Wandschalter einzubauen. Steuern Sie Ihre Geräte bis 400 W mit den Smartwares Fernbedienungen (exkl.) oder mit dem vorhandenen Wandschalter.

Frequenz	433,92 MHz
Maximale elektrische Leistung	400 W
Bereich	30 m
Anlernknopf	Ja
Einsatzbereich	Innenbereich
Kompatibel mit	Smarthome Basic



Logistische Daten - Intrastat Code: 8536508090

Verpackung: h x b x D (cm): 19,5 x 12,5 x 6 | : 8711658435220 | Bruttogewicht (kg): 0,03 | Nettogewicht (kg): 0,03

Umkarton: h x b x D (cm): 43,5 x 33,5 x 41 | : 8711658436418 | Bruttogewicht (kg): 1,08

Stückzahlen: Per Umkarton: 36 | Auf Palette: 864 | Paletten-Höhe x Paletten-Tiefe: 6 x 4 | 20FT / 40FT / HQ: 22932 / 45864 / 50450